

15÷23  
WattPF  
 $\lambda \geq 0,85$ IP 65  

CE

EMC

AC/DC  

M


M

F

110

EQUIV.  
SELV

85 mm

 $t_a -20^{\circ} \div +45^{\circ}C$ 

### Alimentatore per LED di potenza

- Alimentatore da incorporare - IP65
- Uscita in corrente costante 350÷700mA,  $\pm 10\%$
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario.
- Alimentazione: 100÷250V/AC - Uscita stabilizzata

### Driver for High Brightness LEDs

- To be built in - IP65
- Output in steady current: 350÷700mA,  $\pm 10\%$
- Self-resetting protection against overtemperatures, open circuit and output short circuits.
- Input voltage: 100÷250V/AC - Steady output

### Treiber für High Brightness LED

- Zum Einbauen - IP65
- Ausgang in Konstantstrom: 350÷700mA,  $\pm 10\%$
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch).
- Weltweite Speisung: 100÷250V/AC - Stabilisierter Ausgang

### Alimentation pour LED de puissance

- Alimentation à incorporer - IP65
- Sortie en courant constant 350÷700mA,  $\pm 10\%$
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire.
- Alimentation: 100÷250V/AC - Sortie stabilisée

### Convertidor para LED de potencia

- Convertidor para incorporar - IP65
- Salida de corriente constante 350÷700mA,  $\pm 10\%$
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario.
- Alimentación: desde 100÷250V/AC - Salida estabilizada

Part number	LED			OUTPUT			Dimensions A x B x C
	Min	Max@230V	Max@110V	I Max	V Max*	Watt**	
A40RP312000N	3	12	9	350 mA	48V	15W	80 x 73 x 30
A40RP315000N	3	10	8	500 mA	45V	22W	80 x 73 x 30
A40RP309000N	1	9	7	700 mA	36V	23W	80 x 73 x 30

\* No Load \*\*Load

